

PAR-20端子適合表

	ダイス番号 = W3
	ダイス番号 = W4

×は圧着不可、空白は未検証です。

日圧			圧着可能ダイス番号					
バラ	連鎖	シリーズ名	芯線・被覆同時圧着 (AWG番号)					
			32	28	24	22	20	18
	SZE-002T-P0.3	ZE			×			
	SZH-002T-P0.5	ZH		×				
	SZH-003T-P0.5	ZH・ZM	×	×				
	SWPR-001T-P025	JWPF			W3			
	SPHD-001T-P0.5	PA・PHD			W3	W3		
	SPHD-002T-P0.5	PA・PHD		×	W3	W3		
	SPA-001T-P0.5	PA			W3	W3		
	SPAL-001T-P0.5	PAL			W3			
	SPAL-002T-P0.5	PAL		×	W3			
	SPH-001T-P0.5L	PAD			W3	W3		
	SPH-002T-P0.5L	PH・PAD・KRW		×	W3			
	SPND-001T-C0.5	PND・PNI			×	×		
	SPND-002T-C0.5	PND・PNI		×	×			
	SPH-002T-P0.5S	PH		×	W3			
	SPH-004T-P0.5S	PH	×	×				
	SPUD-001T-P0.5	PUD			W3	W3		
	SAN-002T-0.8A	SAN		×	W3			
	SAN-002T-0.8K	SAN		×	W3			
	SEH-001T-P0.6	EH		W3	W3	W3		
	SEH-001T-P0.6L	EH			×			
	SJ2F-002GF-P1.0	JFA		×	W3			
	SJ2F-01GF-P1.0	JFA			W3			
	SJ2F-21GF-P1.0	JFA		×	×			
	SHF-001T-0.8BS	NH・SM		W3	W3	W3		
	SBN-001T-0.1	SBN			W3			
	SCN-001T-P1.0	SCN			W3			
	SCN-001T-1.0K	SCN			W3			
	SXA-001T-P0.6	XA・XM・XAD			×			
	SXAM-001T-P0.6	XA・XAD			×			
	SXA-01T-P0.6	XA・XM・XAD			W3			
	SXAM-01T-P0.6	XA・XM・XAD			W3			
	SXA-001T-P0.6L	XA・XM・XAD			W3			
	SXH-001T-P0.6N	XH			W3			
	SXH-001T-P0.6	XH		W3	W3	W3		
	RA-SC1290	RA			W3			
	RF-SC2210	RE			×			
	RF-SC2290	RE			×			
	SBHS-002T-P0.5A	BD・BHS			×			
	SBHSM-002T-P0.5	BHS・BHT			×			
	SSF-21T-P1.4	BL・HL・MWP・SL				W4	W4	×
	SDN-21T-P1.5	SDN				×	×	×
	SVH-21T-P1.1	VH・VB・NV				W4	W4	×
	SVH-41T-P1.1	VH・NV					W4	
	SVU-21T-P0.6	VU				W4	W4	×

PAR-20端子適合表

	ダイス番号 = W3
--	------------

	ダイス番号 = W4
--	------------

×は圧着不可、空白は未検証です。

日圧			圧着可能ダイス番号					
バラ	連鎖	シリーズ名	芯線・被覆同時圧着 (AWG番号)					
			32	28	24	22	20	18
	SBH-001T-P0.5	BH・BHM			×	×		
	SVF-01T-1.5N	SV			×	W4		
	SYM-01T-P0.7	XL			×	W4		
	SXF-01T-P0.7	XL			×	W4		
	SYM-41T-P0.7	XL						
	SXF-41T-P0.7	XL						
	SLC-21T-2.0	LC				W4		
	SBHT-002T-P0.5	BHT			×			
	SVM-42T-P2.0	VL				×		
	SVF-42T-P2.0	VL				×		
	SVM-61T-P2.0	VL			×			
	SVF-61T-P2.0	VL			×			
	SYF-01T-P0.5A	YL・YLH・VYH				W4		
	SYF-41T-P0.5A	YL・YLH・VYH					×	
	SVYF-41T-P0.5A-13.5	VYH					×	
	SYF-61T-P0.5A	VYH						×
	SVYF-61T-P0.5A	VYH						×
	SVT-41T-P1.1	NVA					×	
	SVA-41T-P1.1	VA					×	
	SVF-01T-2.36N	LV				W4		
	SVF-01T-2.36LN	LV				×		
	SWPT-001T-P025	JWPF			W3			
	SMR-001T-P0.6	HM			W3			
	SJ2M-002GF-M1.0N	JFA			W3			
	SJ2M-01GF-M1.0N	JFA			W3			
	SJ2M-21GF-M1.0N	JFA			×			
	SJ2M-01GF-M1.0S	JFA			W3			
	SYM-001T-P0.6	SM・RCY		W3	W3	W3		
	SYF-001T-P0.6	RCY		W3	W3	W3		
	SXM-001T-P0.6	XM			×			
	SXM-01T-P0.6	XM・XMA			W3			
	SSM-21T-P1.4	SL・HL・MWP				W4	W4	×
	SSF-01T-P1.4	SL・HL・MWP				W4		
	SSM-01T-P1.4	SL・MWP				W4		
	SBHM-001T-P0.5	BHM			×	×		
	SLM-01T-P1.3E	EL			W4	W4	W4	
	SLF-01T-P1.3E	EL			W4	W4	W4	
	SLM-41T-P1.3E	EL					×	
	SLF-41T-P1.3E	EL					×	
	SYM-01T-P0.5A	YL・YLN				W4		
	SYM-41T-P0.50A	YL・YLN					×	
	SZM-01T-P0.7	ZL						
	SZF-01T-P0.7	ZL			×			
	SZF-41T-P0.7	ZL						×

PAR-20端子適合表

	ダイス番号 = W3
	ダイス番号 = W4

×は圧着不可、空白は未検証です。

モレックス			圧着可能ダイス番号					
バラ	品番	シリーズ名	芯線・被覆同時圧着 (AWG番号)					
			32	28	24	22	20	18
	50058-8100	PicoBlade	×	×				
	50212-8100	Micro-Latch		×	×	×		
	50011-8100	MicroBlade		×	×	×		
	50351-8100	Mini-Lock		W3	W3	W3		
	50752-8100	Mini-Lock		×	W3	W3	W3	
	5263PBTL	Mini-SPOX		×	W3	W3	W3	
	5159TL	電線対基板用		×	W3	W3		
	5159PBTL	電線対基板用		×	W3	W3	W3	
	50802-8100	Mini-Latch		×	W3	W3		
	50802-9101	Mini-Latch		×	W3	W3		
	5479PBTL	-		W3	W3	W3		
	43030-0007	マイクロフィット		W3	W3	W3		
	43030-0010	マイクロフィット		×	W3	W3		
	43031-0007	マイクロフィット		×	W3	W3		
	43031-0010	マイクロフィット		×	W3	W3		
	50217-8100	電線対基板用		×	×	×		
	50217-9101	電線対基板用		×	×	×		
	5194TL	電線対基板用			×	×	×	×
	5194PBTL	電線対基板用			×	×	×	×
	5556TL	ニューミニフィット			×	×	×	×
	5556PBTL	ニューミニフィット			×	×	×	×
	5558TL	ニューミニフィット		×	×	×	×	×
	5558PBTL	ニューミニフィット		×	×	×	×	×
	50597-8100	電線対基板用				×	×	×
	1190TL	3191シリーズ					×	×
	1189ATL	3191シリーズ					×	×

今後も端子適合情報については検証テストを行い追加する予定です。

：横線については端子の規格対象外、又は未検証です。

端子型番によってはAWG28であっても圧着出来る場合が御座います。

検証内容は弊社独自の社内検証によるもので各端子メーカー様には一切関係在りません。

本件について端子メーカー様への問い合わせは一切ご遠慮下さい。

本製品は汎用製品の為、圧着性能についての保障は在りません。また保証書等の発行も行っておりませんので、ご注意下さい。

圧着検証についても結果を保証するものでは在りませんので予めご了承下さい。

〒537-0011
 大阪市東成区東今里2-8-9
 株式会社エンジニア
 TEL06-6974-0028
 FAX06-6974-5661